

Marca: **CASIO**


Modelo: **FE-5000**

.- Reporte Fiscal de Cierre Diario (Z):

Este reporte permite totalizar el valor de las ventas y otras operaciones realizadas. Al emitir un reporte de cierre diario en modo (Z), la información de ventas en la memoria de trabajo se copia en la memoria fiscal, y los totales y contadores en la memoria de trabajo son inicializados.

Para obtener un reporte de cierre diario (Z) siga las siguientes instrucciones:

1. Coloque el switch de funciones en modo (Z).

2. Presione la tecla .


.- Reportes de Lectura de Memoria Fiscal:

Se pueden extraer los siguientes reportes: Reporte de lectura de memoria fiscal por número de (Z), Reporte de lectura de memoria fiscal por días y Reporte de lectura de memoria fiscal por meses.

.- Reporte de lectura de memoria fiscal por números de (Z):

Este reporte nos permite realizar una lectura de memoria fiscal donde obtendremos información de un rango de números de (Z), al sacar este reporte obtendremos la información global de los reportes (Z) elegidos en dicho rango. Para obtener un reporte global por Números de (Z) siga las instrucciones:

1. Coloque el switch de funciones en modo (Z).

2. Introduzca el siguiente código (9999) y presione la tecla .


3. Introduzca el número de (Z) inicial y presione la tecla  .

4. Introduzca el número de (Z) final y presione la tecla  .



.- Reporte de Lectura de Memoria Fiscal por días:

Este reporte nos permite obtener información de los Z en un rango de días elegidos, al sacar este reporte obtendremos la información global de los reporte (Z) en dicho rango. Para obtener un reporte de Z por días siga las instrucciones.



1. Coloque el switch de funciones en modo (Z).

2. Introduzca el siguiente código (5555) y presione la tecla  .

3. Introduzca el día de (Z) inicial de la siguiente forma dd mm aa y presione

la tecla  . Ejemplo 15 de enero del 2006= 150106  .


4. Introduzca el día de (Z) final de la siguiente forma: dd mm aa y presione





la tecla  . Ejemplo 18 de enero del 2006 180106  .

.- Reporte de Lectura de Memoria Fiscal por meses:

Este reporte nos permite obtener información de los Z en un rango de meses elegidos, al sacar este reporte obtendremos la información global de los reporte (Z) en dicho rango. Para obtener un reporte de Z por días de siga las instrucciones:

1. Coloque el swicht de funciones en modo (Z).

2. Introduzca el siguiente código (4444) y presione la tecla  .

3. Introduzca el mes inicial de los (Z) de la siguiente forma: mm aa y presione la tecla . Ejemplo Enero del 2006= 0106 .
4. Introduzca el mes final de los (Z) de la siguiente forma: mm aa y presione la tecla . Ejemplo marzo del 2006= 0306 .