

Aclas

CR68AF

Manual técnico
y descriptivo



THE FACTORY HKA

9.3 Impuesto

Esta función ajustar las tasas de impuesto en la máquina.

Antes de cambiar las tasas de impuesto, se deben inicializar los totales en la memoria de trabajo. Para esto deberá emitir en modo Z, los reportes de cierre diario, impuestos, departamentos y PLU.

Ingrese las nuevas tasas de impuesto en el formato "GGGRRRRRAAAA0000", donde:

"GGGG" = dígitos tasa general (Ej.: "1100" = 11,00%)

"RRRR" = dígitos tasa reducida (Ej.: "0800" = 08,00%).

"AAAA" = dígitos tasa adicional (Ej.: "21,00" = 21,00%)

9.4 No. Registro y Serial

Esta función se debe utilizar para registrar el serial del equipo en la memoria fiscal cuando se realiza la instalación de la caja registradora en el local del cliente. **Esta función solo puede ser utilizada una vez**, porque los datos almacenados en la memoria fiscal no admiten cambios.

Ingrese el serial de la máquina con el formato "ABC1234567".

9.5 Fijar RIF

Esta función debe utilizarse para registrar el RIF del cliente en la memoria fiscal. **Esta función solo puede ser utilizada una vez**, porque los datos almacenados en la memoria fiscal no admiten cambios.

Ingrese el tipo de RIF (J, V, E, G).

Ingrese el número de RIF (9 dígitos).

9.4 Recuperación

Si el microprocesador del equipo detecta algún problema lógico en los datos y contadores almacenados en la memoria de trabajo, el equipo no permitirá realizar ventas y estará bloqueado para otras funciones.

Es necesario que el técnico calificado realice un "Reset de hardware", y luego utilice la función de recuperación para inicializar la memoria de trabajo en función de los datos almacenados en la memoria fiscal del equipo.

9.5 Clave S

Permite definir la clave necesaria para tener acceso al modo de servicio.

Ingrese la clave de 8 dígitos y luego confirme el valor.

9.6 Reportes de mensajes

Imprime una lista de los descriptores y mensajes utilizados por la caja registradora.

9.7 Test

Permite generar una prueba de impresión, de pantalla, de memoria y otras.