

0000285



IMPRESORA FISCAL MODELO SPARK 614



Av. Diego Cisnero, Edif. MONACA, Torre Sur Piso 1, Oficina F, CARACAS, VENEZUELA
TEL: +58 (212) 238 7915 FAX: 238 62 11

www.bmcv.com

STX	'P'	'M'	'F'	'S'	ETX	LRC
1	2	3	4	5	6	7

26.F) Programación de tasa de impuesto

Este comando es valido solo si no existen ventas registradas, para el momento de su ejecución en la memoria de trabajo.

STX	'P'	'T'	Tasa 1				Tasa 2				Tasa 3				ETX	LRC			
			Tipo	Valor			Tipo	Valor			Tipo	Valor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- **Tipo (ASCII)**
 - '0'..... Exento
 - '1'..... Externo (Precio ítem = base imponible)
 - '2'..... Interno (Precio ítem = base imponible + impuesto)
- **Valor (ASCII)** (2 decimales fijos)
 - 14,00 ----> 31h,34h,30h,30h

26.G) Registrar tasas en la memoria fiscal

Este comando se utiliza para confirmar que las tasas registradas en RAM son correctas y grabar este valor en la memoria fiscal. **Este comando podrá ser ejecutado 50 veces como máximo.**

STX	'P'	'T'	ETX	LRC
1	2	3	4	5

26.H) Programación de encabezado y pie de página

Este comando permite definir los mensajes que se muestran en el encabezado y pie de página de los documentos.