



0000207

**QUORION**  
Data Systems GmbH

# Caja Registradora Fiscal Modelo CR 505 MF



Papel de 75mm



Papel de 37mm



IRC



ADAPTADOR DE  
BATERIA



PC



PC-ECR SOFTWARE  
DE COMUNICACIÓN  
OPTICASH



BALANZA



SCANNER



MODEM



EFT

## Manual de Usuario y Programación












0000275

QUORION  
Data Systems GmbH

## 14. Programación de las Tasas de Impuesto (IVA)

Antes de realizar esta programación hay que emitir un Reporte "Z", seguidamente se podrá asignar las tasas de Impuestos

1	Colocar la llave en posición "P"		
2	Ingrese el código secreto (35553)		
3	Presione la Tecla Corrección		
4	Programar el porcentaje. Ejemplo 14% (140000)		
5	Presionar la tecla "SUBTTL"		
6	Presione la Tecla EFECTIVO para cerrar la programación de las tasas de impuestos	