



Caja Registradora Fiscal QMP Serie 3000

3296



IRC



PC



PC-ECR



IMPRESORA
EXTERNA



BALANZA



SCANNER



MODEM



EFT

Mesas / Balanzas Flotantes



Vendedores Flotantes



Manual de Usuario y Programación



2. Entre el código....
3. Entre 400 a TIPO
4. La registradora simula las ventas con el empleado 1
5. Ahora realiza 10 marcaciones de artículos. De 1 a 10.
6. Las transacciones serán cerradas por caja
1. Finalizado

402 – TEST TRANSACCIONES DIRECTAS





7. Llave P (X o Z)
8. Ingrese el número de transacción, marque X y luego el código....
9. Entre 402 a TIPO
10. La registradora simula las ventas con el empleado 1
11. Ahora realiza 10 marcaciones de artículos. De 1 a 10.
12. Las transacciones serán cerradas por caja
13. Finalizado

4444 – BORRADOS DE INFORMES Y CONTADORES

1. Llave P
2. Entre 4444 a TIPO
3. La registradora BORRARÁ todos los contadores e informes.
4. Esto es reflejado en la cinta de control: MENSAJE # 68 (SISTEMA BORRADO)
5. Finalizado.

16. Programación de las Tasas de Impuesto

Cambio de IVA

Pasos	Operación	Display de Cajero
1	Realice un reporte Z, antes de comenzar la programación de las tasas de impuesto.	
2	Gire la llave hasta la posición "P".	
3	Ingrese "255" y luego presione la tecla "TIPO" para comenzar la programación de las tasas, la máquina le solicitará el código de acceso "CODIGO_CR", de fábrica viene por defecto el (4711), presione la tecla "Efectivo" para confirmar, le indicará cambio de tasa, confirme con la tecla "Efectivo".	  



4	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 1, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "1400" (14.00%)													
5	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.													
6	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 2, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "1000" (10.00%)													
7	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.													
8	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 3, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "0800" (8.00%)													
9	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.													
10	Ingrese el porcentaje del impuesto para el IVA 4, presione la tecla "Efectivo" para confirmar o confirme el porcentaje que aparece en el display. Use solo caracteres numéricos (0, 1, 2, ... ,9) Ejemplo: "0000" (0.00%) <i>Productos exentos</i>													
11	Se imprime el porcentaje, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.													
12	Se imprime los datos, reflejado en el Display, presione la tecla "Efectivo" para confirmar.													
13	Confirme datos ingresados, presione la tecla "Efectivo" para confirmar. Impresión del Recibo: CONFIRME <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border-top: 1px dashed black;">% IVA</td><td style="border-top: 1px dashed black;">1</td><td style="border-top: 1px dashed black;">14.00</td></tr> <tr><td>% IVA</td><td>2</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>% IVA</td><td>3</td><td>8.00</td></tr> <tr><td>% IVA</td><td>4</td><td>0.00</td></tr> </table>	% IVA	1	14.00	% IVA	2	10.00	% IVA	3	8.00	% IVA	4	0.00	
% IVA	1	14.00												
% IVA	2	10.00												
% IVA	3	8.00												
% IVA	4	0.00												
14	Los nuevos datos se graban en la memoria fiscal y se imprimen en el recibo, con el siguiente mensaje: DATOS ESCRITOS													
15	Los porcentajes de impuestos están programados y listos para cualquier transacción.													

(* El procedimiento puede ser abortado presionando la tecla TIPO y retirando la llave o dando vuelta a la llave que se encuentra en la cerradura central.